



**365zon**

POWERED BY SOLTECH

# SolarEdge

WIFI Handleiding

365zon



# SolarEdge |WIFI Handleiding

## SolarEdge Wi-Fi Kit installatiegids

Deze installatiegids legt uit hoe u een SolarEdge Wi-Fi-apparaat aansluit. Voor uitgebreide informatie over installatie en veiligheid raadpleegt u de SolarEdge Wi-Fi Kit installatiegids. Lees de gedetailleerde instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op voordat u met de installatie begint. Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

### WiFi verbinding maken

Stap 1     *Controleer of de AAN/UIT-schakelaar van de omvormer op UIT staat.*

Stap 2     *Schakel AC naar de omvormer in.*

**WAARSCHUWING!**

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Raak de geïsoleerde bedrading niet aan als de kap van de omvormer wordt verwijderd.

Stap 3     *Houdt de Enter-knop ten minste 5 seconden lang ingedrukt, en voer het wachtwoord in (12312312).*

Stap 4     *Kies Communicatie > Server > Wi-Fi*

Stap 5     *Kies Communicatie > Wi-Fi Conf*

## Stap 6 *U heeft de volgende mogelijkheden:*

*Indien uw router WPS mode ondersteunt dan kunt u automatisch verbinding maken zonder een password in te voeren (gebruik hiervoor of de groene drukknop of de inwendige keuzeknoppen):*

- 1. Selecteer Wi-Fi Conf > WPS mode.*
- 2. Druk op de WPS knop van uw router totdat er LED aangaat (zie hiervoor de handleiding van uw router)*
- 3. Controleer of er in het display van de omvormer Connected komt te staan.*


*Of er kan verbinding gemaakt worden met een specifiek netwerk (gebruik de inwendige keuzeknoppen):*

- 1. Selecteer Wi-Fi Conf > Scan Networks.*
- 2. Kies het vereiste netwerk uit de lijst met netwerken.*
- 3. Indien nodig moet u de beveiligingscode invoeren (max. 20 karakters), en lang op de Enter-knop drukken. Het systeem begint met de verbindingsprocedure.*

*Het kan tot 30 seconden duren voordat er verbinding is gemaakt, waarna de melding Connected 5 seconden lang op het LCD wordt weergegeven.*

## Stap 7 *Druk op Esc om de instellingenmodus te verlaten.*

## Stap 8 *Scroll naar het scherm met de status van de server, en controleer de status van de Wi-Fi.*



```
Server: Wi-Fi    < S _ O K >
Status:         < O K >
```

*Als OK niet wordt weergegeven, of er staat een fout- /statusmelding, raadpleeg dan Appendix A van de Wi-Fi Kit installatiegids.*

## Stap 9 *Scroll naar het scherm met de status van de Wi-Fi, en controleer de instellingen van de Wi-Fi.*

## Stap 10

Wacht totdat de omvormer verbinding maakt met het controleportaal van SolarEdge. Dit kan wel twee minuten duren. Een soortgelijk bericht als het volgende verschijnt op het LCD- scherm:

```
V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]  
2 4 0 . 7     5 . 2 v     0 . 0  
                < S _ O K >  
                    O F F
```

*S\_OK*: Geeft aan dat de verbinding met het controleportaal van SolarEdge is gelukt. Als *S\_OK* niet wordt weergegeven, moet u Appendix A van de Wi-Fi Kit installatiegids raadplegen.

## Stap 11

Plaats de kap van de omvormer er weer op zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing daarvan.

## Stap 12

Zet de omvormer AAN/UIT-schakelaar in AAN-stand.

## HOERA!

*Het is gelukt!*