365zon
POWERED BY SOLTECH

# SolarEdge

## WIFI instellen
## (Met LCD/display)

365zon

# Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe jij jouw SolarEdge kunt koppelen aan de wifi. Hier kunnen twee redenen voor zijn.

1. Gefeliciteerd! Je hebt een nieuwe omvormer laten installeren van SolarEdge. Nu nog de wifi koppelen om in te zien hoeveel stroom er opgewekt wordt. In dit geval kun je gelijk doorgaan naar de volgende bladzijde.
2. Je ontvangt geen gegevens meer van jouw omvormer in het monitoringsportaal. Dat is vervelend. Lees hier verder om eerst een paar zaken te controleren.

**Controle één -** Brandt er een groen lampje op de omvormer? Zo ja, dan hebben we goed nieuws. Er wordt gewoon stroom geproduceerd. *Let op!: Doe dit wel overdag als de zon schijnt. 'S Avonds gaat de omvormer uit. Er is dan geen zon om energie uit te halen.*



**Controle twee –** Herstart de router. Dit doe je door de stroom er tijdelijk af te halen en weer terug op te zetten. Binnen 30 minuten moet in het portaal zichtbaar zijn dat de laatste update recent is geweest. In de komende uren wordt de gemiste data alsnog aangevuld in het monitoringportaal.

Werkt dit niet? En is een van deze scenario's op uw situatie van toepassing?

- Je bent gewisseld van internetprovider,
- Je hebt een nieuwe router
- Het herstarten van de router had niet het gewenste effect

Ga dan verder naar bladzijde 3.

# SolarEdge |WIFI instellen

**Stap 1** Druk op ‘OK’ of ‘Enter’ voor ongeveer 5 seconden tot dat er om een wachtwoord wordt gevraagd

**Stap 2** Voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is: 12312312
(1 is ↑, 2 is ↓ en 3 is ‘OK’)




**Stap 3** Scroll naar beneden met het pijltje totdat je bij ‘communicatie’ komt en druk op ‘OK’

**Stap 4** Scroll naar ‘wifi conf’ en druk op 'OK'
(Voor sommige modellen moet je eerste naar ‘Server’ en dan naar ‘Wifi’ selecteren)

**Stap 5** (Sommige modellen moeten eerst op ‘Scan Network’ drukken met ‘OK’)
Selecteer jouw eigen wifinetwerk en toets jouw wachtwoord in met de pijltjes

**Stap 6** Houdt de ‘OK’ knop een tijdje ingedrukt tot dat er staat ‘applied’

**HOERA!** Zegt hij ‘Applied’ of ‘Connected’? Controleer of de melding S_OK verschijnt op het hoofdmenu. Klopt dit? Dan ben je klaar.